

MUTNEX ANONS VE AĐRI OTOMASYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU



1. ON \ OFF Butonu Amfi çıkıcını manuel olarak açıp kapatmak için kullanılır .Menü içerisinde iken çıkış yapmak için kullanılır
2. Cihaz ayarları ve manuel olarak anons ve çağrı çalıştırmak için menüyü açar Birkez basıldığında menüyü açar Menü içerisinde seçim yapmak için kullanılır.
3. Yukarı yön butonu \ Basılı tutulduğunda otomatik olarak istiklal marşı çalar.
4. Aşağı yön butonu
5. LCD Display ekran
6. 220v Enerji girişi
7. Kampana zil bağlantısı için 220v enerji çıkışı
8. Anons sistemi amfi 220v enerji çıkışı
9. Medya dosyalarını içeren usb bellek bağlantı noktası
- 10.Amfi mono ses çıkışı
- 11.Anons saatleri yüklemek için pc bağlantı noktası

CİHAZ MENÜSÜ

- Manuel Çan: Seçim yapıldığında kampana çıkışı aktif edilir.
- Manuel Anons: Manuel olarak anons numarası seçilerek amfi çıkışı aktif edilerek anons sistemi çalıştırılır.
- Ses Ayar : 1 ila 30 seviyesinde ses seviyesini ayarlamak için kullanılır
- Ekolayzer Ayarları : İhtiyacınıza göre öntanımlı ayarlardan bir tanesini seçebilirsiniz.
- Tarih saat ayar : Cihaz tarih saat ayarları.
- Exit : Menüyü kapatır

NOTLAR:

- 1- Cihaza takılacak Flash bellek 32gb altı olmalı
- 2- Flas bellek FAT32 formatında biçimlendirilmiş olmalı.(NTFS Formatında olmamalıdır)
- 3- Flash bellek ana dizininde mp3 dosyalarını içerisine kopyalayacağınız "01" adında bir klasör olmalı
- 4- 01 adlı oluşturduğunuz klasörün içerisinde mp3 formatındaki ses dosyalarının dizilimi aşağıdaki şekilde olmalı

ÖZELLEŞTİRELEBİLİR ANONS DOSYALARI

001_birinci_anons.mp3

002_ikinci_anons.mp3

...

...

033_özel_melody.mp3

Tanımlı Hazır
Anonslar



01	İŞBAŞI
02	ÇAY MOLASI
03	ÇAY MOLASI BİTİŞ
04	YEMEK MOLASI
05	YEMEK MOLASI BİTİŞ
06	PAYDOS

Özelleştirilebilir
İsim Alanı



07	İŞ GÜVENLİĞİ
08	MUTNEX ANONS
09	MUTNEX ANONS
10	MUTNEX ANONS
11	MUTNEX ANONS
12	MUTNEX ANONS

SABİT DOSYALAR

100_deprem_anons.mp3 \ 101_yangın_anons.mp3 \ 200_istiklal_marşı.mp3

250_ikaz_sesi.mp3

Not:100,101,200,250 sıraları sabit özeldir. **Değiştirmeyiniz.**

5- mp3 dosyalarının isimlendirirken ilk üç hanesi bilgisayar arayüz programından seçtiğiniz anons sırasının aynısı olmalı, diğer haneler istediğiniz şekilde açıklama yazabilir veya isimlendirebilirsiniz.

6- Bilgisayar arayüz programından 18 sıra numarasını seçerseniz, anons sisteminden bağımsız olarak cihazdaki Kampana 220v çıkışından kampanaya 220v elektrik verecek ve 5sn süresince kampananın çalmasını sağlayacaktır.

ANONS SİSTEMİ YÜKLEME PROGRAMI (V5.01) ---MutNex Otomasyon---

1

01	İŞBAŞI	07	İŞ GÜVENLİĞİ	13	MUTNEX ANONS
02	ÇAY MOLASI	08	MUTNEX ANONS	14	MUTNEX ANONS
03	ÇAY MOLASI BİTİŞ	09	MUTNEX ANONS	15	MUTNEX ANONS
04	YEMEK MOLASI	10	MUTNEX ANONS	16	MUTNEX ANONS
05	YEMEK MOLASI BİTİŞ	11	MUTNEX ANONS	17	MUTNEX ANONS
06	PAYDOS	12	MUTNEX ANONS	18	ÇAN ÇAL

2

HAFTA İÇİ

SAAT	ANONS	SAAT	ANONS	SAAT	ANONS	SAAT	ANONS
01 08:00	01	09 20:00	01	17 20:00	01	25 20:00	01
02 10:00	02	10 20:00	01	18 20:00	01	26 20:00	01
03 10:15	03	11 20:00	01	19 20:00	01	27 20:00	01
04 12:00	04	12 20:00	01	20 20:00	01	28 20:00	01
05 13:00	05	13 20:00	01	21 20:00	01	29 20:00	01
06 15:00	02	14 20:00	01	22 20:00	01	30 20:00	01
07 15:15	03	15 20:00	01	23 20:00	01	31 20:00	01
08 18:00	06	16 20:00	01	24 20:00	01	32 20:00	01

OZEL MELODİLER

19	MELODY-01
20	MELODY-02
21	MELODY-03
22	MELODY-04
23	MELODY-05
24	MELODY-06
25	MELODY-07
26	MELODY-08
27	MELODY-09
28	MELODY-10
29	MELODY-11
30	MELODY-12
31	MELODY-13
32	MELODY-14
33	MELODY-15
34	MELODY-16

3

COMPORT **4**

HAFTA İÇİ

HAFTA İÇİ

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

SAAT 16:17:23

TARİH 17:12:2024

GLS

Salı

CIHAZA GÖNDER

CIHAZDAN OKU

www.mutlunet.com [Teknik Destek Sayfası](#)

Bilgisayarın Saat Tarih Ayarlarını Güncelleyiniz

1. Özelleştirilebilir ve ön tanımlı melodiler (içerisindeki yazıları özelleştirdiğiniz melodilere göre düzenleyiniz)
2. Otomatik olarak çalmasını istediğiniz anons saatini girerek anons numarasını seçiniz
3. Gün içerisinde toplam çalmasını istediğiniz anons adeti
4. Pazartesi – Perşembe günleri için hafta içi diğer günler için ilgili günlerden geçiş yapabilirsiniz
5. Girilen saatlerin cihaza yüklenmesi için cihaza gönder butonunu, Cihaz içerisindeki saatleri programa aktarmak için cihazdan oku butonunu kullanabilirsiniz.